

CONFIGURATIONS POSSIBLES BOITIER VTX6013X

Disjonctez le spa et passer le commutateur A1 en position On

Lorsque vous redémarrez le spa le message **RUN PMPS PURG AIR** devrait s'afficher.

Appuyez alors sur le bouton de température pour voir à l'écran la consigne **--T** ce qui signifie que le système passe en mode test.

Appuyez par la suite et en moins d'une minute sur les boutons de manière suivante : **Warm, Light, Warm, Warm, Warm** puis une **nouvelle fois sur Warm en restant cette fois-ci appuyé** jusqu'à ce que **S-0X** s'affiche.

Enfin sélectionnez le numéro qui correspond à la configuration de votre spa (voir tableau ci-dessous)

Une fois fait repassez le cavalier A1 sur OFF afin de sortir du mode test.

Configuration	circulation (J21)	Pompe 1 (J9)	Pompe 2 (J14)	Pompe 3 (Câble en Y)	Blower (Câble en Y)
1	OUI	2-Vitesses	1-Vitesse	1-Vitesse	OUI
2	OUI	2-Vitesses	1-Vitesse	1-Vitesse	NON
3	OUI	2-Vitesses	1-Vitesse	NON	OUI
4	OUI	1-Vitesse	1-Vitesse	1-Vitesse	OUI
5	OUI	1-Vitesse	1-Vitesse	1-Vitesse	NON
6	OUI	1-Vitesse	1-Vitesse	NON	OUI
7	NON	2-Vitesses	1-Vitesse	1-Vitesse	OUI
8	NON	2-Vitesses	1-Vitesse	1-Vitesse	NON
9	NON	2-Vitesses	1-Vitesse	NON	1-Vitesse
10	OUI	2-Vitesses	1-Vitesse	NON	NON
11	OUI	1-Vitesse	1-Vitesse	NON	NON
12	OUI	2-Vitesses	NON	NON	1-Vitesse
13	OUI	1-Vitesse	NON	NON	1-Vitesse
14	OUI	2-Vitesses	NON	NON	NON
15	OUI	1-Vitesse	NON	NON	NON
16	NON	2-Vitesses	1-Vitesse	NON	NON
17	NON	2-Vitesses	NON	NON	1-Vitesse
18	NON	2-Vitesses	NON	NON	NON

